

15Wソーラーパネル架台

- ソーラーパネルを壁面やベランダに簡単に取り付けられる。
- 溶融亜鉛メッキ、仰角40°、360度回転可能、重量2kg



ベランダ取り付け



壁面取り付け

YAGI 取扱説明書
CS・BSアンテナ(45cm)取付用 **ベランダ外付け形**
ベランダ・壁面取付金具 BK-S20

●このベランダ金具はベランダの格子(手すり)にはさみ込んで取付ける金具です。
ベランダ格子(手すり) 55mm以下にはさみ込めます。

(側面図) (単位:mm) (上面図)

◆ご使用上のご注意

- 落下させがの要因となることありますので本取付金具に取付けるアンテナは45cm以下を使用してください。
- 本取付金具を取付けるベランダの強度は十分か、本取付金具を取付け後、ポールを持ってゆってみてください。弱いようでしたら支柱など丈夫な所に取付けてください。
- 取付作業中スパナ等工具類やアンテナ本体・ベランダ金具をヒモなどで絡んで落下防止を徹底してください。(落下しても危険のない場所を選んで取付けてください。)
- 長期間の使用や強風の後などには、取付ナット・ボルト等のゆるみがおきることがありますので定期的な締付けの点検を行ってください。

◆取付方法

●ベランダ取付の場合
① ベランダ格子(手すり)に、ベランダ取付金具本体と取付座板で、はさみ込んでボルトを格子側に向けて留めます。
② ポールの位置を確認後、ベランダ取付金具のボルトをしっかりと締め付けます。
(※金具を大きく変形させないでください。)
(※正轉付トルクは24N・m(2.6kgf・m)です。)

●壁面取付の場合
① 取付座板を壁にコーンボルト(※取付座板M5×30又はM5×40)でベランダ取付金具を壁や柱に固定します。



落下防止ワイヤー取り付け



ワイヤーとケーブルを結束バンドで縛る